

# T2app-Prox

# Terminales de Control Presencia, control de Accesos y control de Producción



El terminal puede pasar de gestionar accesos a control de presencia o a control de producción tan solo ejecutando el programa que necesitemos.

## El T2app-Prox

Es la versión Ethernet TCP/IP del terminal modular de Help-PC con lector de Chip y Proximidad.

Es un equipo ideal para todos los procesos de adquisición de datos tanto para control de presencia, control de accesos y control de producción.

Se conecta directamente sobre la red local Ethernet, o Twimax (emulación 5251), Token Ring, RS-235/485 o en RF y dialoga en tiempo real con las bases de datos o con los ERP del mercado.

Podemos emular otros tipos de terminales del mercado y es totalmente compatible con equipos Digitek.

Realiza la gestión a través del software de control de presencia y/o producción que HELP-PC distribuye IXION-Presencia. Se comunica con el ordenador a través de Ethernet TCPIP mediante conector RJ45.

#### CARACTERISTICAS

# Características funcionales

- Permite el marcaje si:
- Formato de la tarjeta correcto.
  - Código de instalación autorizado.
  - Tarjeta autorizada.
- La capacidad de memoria de 512K permite almacenar 5.000 marcajes.
- Mensajes configurables.
- Los mensajes que aparecen por el display asociados a las incidencias son configurables.
- Permite activaciones de relé para accionar sirenas, abrir puertas u otros mecanismos. La activación y la duración son programables.
- Disponemos módulo de 4 relés opcionales.
- Se pueden conectar 2 lectores adicionales externos T2-Terdep
- Se puede conectar además lector de código de barras tipo pistola.


## Características físicas

- Pantalla de 4 líneas de 40 caracteres por línea iluminado
- Indicador acústico para alertas y avisos.
- ♣ Teclado con 4 teclas función, 10 numéricas separadas,
   2 Teclas (validación, corrección), 4 de movimiento.
- Reloj / Calendario en tiempo real actualizable automático
- Lector de Proximidad y lector adicional de proximidad, banda magnética, código de barras y biométrico.
- Recogida mediante **Ethernet RJ45**, modem y Serie
- Gran capacidad de almacenamiento 512 Kb para almacenar tablas, operaciones, mensajes empleado, etc.
- 4 128 Kb. FLASH sistema operativo. Programación medida
- ♣ El equipo, en ausencia de electricidad, retiene información almacenada unos 5 años sin perdida de datos.
- Carcasa metálica 1.5 mm. y plástico duro, con llave.
- Batería autonomía de unas 2 horas funcionando total
- Alimentación 220 v. cumple normativa europea.
- Dimensiones físicas: 210x180x90 mm.
- Peso: 1Kg. aproximadamente.

HELP-PC, S.L. se reserva el derecho de modificar total o parcialmente el contenido de este documento sin previo aviso.

Equipos de Banda Magnética, Proximidad, Huella Dactilar, Chip y Código Barras

# Tarjeta de Proximidad



Personalizadas con logo, nombre, foto, código de barras y número.

**DISTRIBUYE** 

HELP-PC, S.L.
Del Pilar, 50
08330 Premia de Mar (BCN)
Tel 93-7549019

marketing@t2app.com



www.controldepresencia.org

